

POScenter S67B/S67 Lite*

Программируемая USB клавиатура

ОСОБЕННОСТИ

67 программируемых клавиш
Возможность использования
сдвоенных клавиш
Соответствует стандартным размерам
установки POS IBM
Поддержка OPOS, JPOS и UPOS
Высококачественные мембраны с
высокой тактильной чувствительностью
Простая смена вышедших из строя клавиш
Внутренняя железная рама
Съемный кабель RJ-45
USB интерфейс
Информация о программировании
хранится без дополнительных элементов
питания не менее 100 лет.



* - БЕЗ ридера магнитных карт. Т.е. по внешнему виду – клавиатуры НИКАК не различаются (присутствует и ключ и прорезь под карту, но внутри нет механизма считывания)



Не нуждается в TSR-программе
Поддерживает многоуровневое программирование
Возможность программирования задержки нажатия
вплоть до 255 сек
Поддерживает PS/2 программирование в DOS,
Windows 9X, Me, 2K, XP.
Поддерживает функцию "разрыв клавиатуры",
которая работает с/без компьютерной клавиатуры
Поддержка Windows 10 (в т.ч. программирование)

Быстросъемный интерфейсный кабель,
считыватель магнитных карт,
6-ти позиционный ключ,
многоуровневое программирование.